



Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı

Daha fazla toner, daha fazla baskı,
daha fazla tasarruf

MFC-B7811DW



YAZICI



TARAYICI



FOTOKOPİ



FAKS



2.4GHz

KABLOSUZ AĞ



5GHz

KABLOSUZ AĞ

www.brother.com.tr

Verimli Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcınız

Kolayca bağlanan Brother MFC-B7811DW ile evde veya ofiste daha akıllı çalışın. Hızlı ve kusursuz baskı, otomatik çift taraflı baskı, hızlı tarama, faks özelliği, yüksek kağıt çekmecesi kapasite ve otomatik belge besleyici özellikleriyle verimliliğinizi arttırın.

Bu çok fonksiyonlu mono lazer yazıcı, 2.600 sayfaya kadar baskı yapabilen toner kartuşlarıyla yüksek hacimli baskılar için mükemmel bir seçimdir.⁷ MFC-B7811DW, düşük toplam sahip olma maliyeti sunar ve kaliteden ödün vermez.

MFC-B7811DW



Temel Özellikler:

- Dakikada 34 sayfaya kadar baskı
- Dakikada 16 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- Dakikada 22.5 görüntüye kadar tarama³
- İki satır LCD kontrol paneli
- Hızlı ethernet, 2.4GHz ve 5GHz WiFi ve USB
- 256MB Dahili hafıza
- 50 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici (ADF)¹¹
- 250 Sayfa kapasiteli kağıt çekmecesi¹¹
- 2.600 sayfa kutu içi toner kapasitesi

Verimli çalışın

MFC-B7811DW, yüksek yazdırma hızlarıyla verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Otomatik belge besleyici (ADF) ve çift taraflı yazdırma özelliği size zaman kazandırır ve diğer işlerle ilgilenmenizi sağlar. Belgelerinizi renkli veya siyah beyaz tarayın ve doğrudan masaüstünüze veya mobil cihazınıza gönderin.

Zahmetsiz

Basit kurulumu, hızlı Ethernet, USB veya 2.4GHz ve 5GHz WiFi bağlantısıyla gününüzü kolaylaştırın ve yazdırma işlerinizi zahmetsiz hale getirin. MFC-B7811DW, gezinmesi kolay kontrol paneli sayesinde kullanımı pratik bir yazıcıdır.

Mükemmel iş ortağınız

Yüksek kaliteli baskı teknolojisi, çıktıların her seferinde kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar. Özenle tasarlanmış MFC-B7811DW daha fazla yazdırmanıza olanak tanıyan yüksek kapasiteli kağıt çekmecesi ve çıkış tepsisine sahiptir. Kompakt ve sessiz formu ise daha küçük çalışma alanlarında kesintisiz çalışmanızı sağlar.

Daha uzun süre yazdırın

MFC-B7811DW, yüksek kaliteli ekonomik 2.600 sayfalık⁷ toner kartuşuyla baskı maliyetlerinizi düşürür, daha yüksek baskı hacmi ihtiyaçlarınızı destekler ve sayfa başına maliyetinizi ve değiştirme sıklığınızı azaltır.

Tasarım gereği güvenli

Gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin sürekli gelişen mevzuatla uyumlu olmak için cihazlarımız, verilerinizi güvenli bir şekilde korumak amacıyla en son endüstri standardı güvenlik özelliklerini sunar. Güvenlik uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin 'tasarım gereği güvenli' olmasını sağlamak için sürekli olarak yeni geliştirmeler araştırır.

MFC-B7811DW, cihaz, ağ ve belge düzeyinde üç katmanlı güvenlik sunarak verilerinizin her adımda korunmasını garanti eder ve size ekstra bir gönül rahatlığı sağlar.

Her yerden yazdırın

Brother Mobile Connect ile Brother yazıcınızı parmak uçlarınızla kontrol edebilirsiniz. Hareket halindeyken belgeleri yazdırın ve orijinal Brother sarf malzemelerini doğrudan kapınıza sipariş edin. Ayrıca, sık kullandığınız özellikleri kişiselleştirebilir ve mobil cihazınızdan yazdırmanın devrim niteliğindeki yollarını keşfedebilirsiniz. Başlamak için uygulamayı mobil cihazınıza indirin.



Genel Özellikler

Teknoloji

Elektrofotografik Lazer

Hafıza

256MB

Kontrol Paneli

Tuşlu, iki satır LCD

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0

Kablolu Ağ Bağlantısı

Hızlı Ethernet

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz ve 5GHz Destekler

Kutu İçeriği

Yazıcı, Kutu İçi Tonerleri,
Drum, Güç Kaynağı Kablosu,
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Yazdırma

Yazdırma Hızı (A4)

34 ppm Mono baskı hızı
16 ppm Mono Çift Taraflı Baskı

FPOT

(İlk Baskı Çıkış Süresi)

8,5 saniyeye kadar

Sessiz Mod

Yazdırma gürültüsünü azaltır

Çözünürlük

1.200 x 1.200dpi'a kadar

Baskı Dilleri

PCL6, BR-Script3,
PDF Version 1.7

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)

73 Ölçeklendirilebilir yazı tipi,
12 Bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)

16 Barkod yazı tipi
*Code39, çapraz 5'te 2, FIM
(US-PostNet), Post Net (USPostNet)
EAN-8, EAN-13, UPCA,
UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

İliştirilmiş Yazı Tipleri (Postscript)

66 Ölçeklendirilebilir yazı tipi

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı

Sayfaları tek bir sayfaya sığdırın

Poster Yazdırma

Tek bir sayfayı 2x2, 3x3,
4x4 ya da 5x5 sayfalık bir
poster şeklinde genişletin

Filigran Baskı

Dokümanlarınızı önceden
tanımlanmış metin ya da kullanıcı
tanımlı iletilerinizi kullanarak
filigranla yazdırın

Manuel Çift Taraflı Baskı

Manuel çift taraflı baskı (Çift taraflı
otomatik baskıyı desteklenmeyen
ortam dosyaları için önerilir)

Yazdırma Bitti Bildirimi

Bilgisayarınıza göndermek için
bir yazdırma bitti bildirimi ayarlanabilir.
(sadece ağ üzerinden)

Yazıcı Sürücüsü

Windows

Windows 10, Windows 11
(32 & 64 bit sürümleri)
ve sonraki sürümler

MacOS

Mac üzerinden yazdırma
işlemi için AirPrint kullanılması
gerekmektedir. Mac sürücülerini
desteklenmemektedir.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

ChromeOS

Yerel ChromeOS
yazdırmayı destekler

PCL Sürücüsü

Universal Yazıcı Sürücüsü
(Windows)
(PCL5e/BRScript)

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son sürücülerini ve yazılımları indirmek için
support.brother.com adresini ziyaret edin.

Kağıt Kullanımı¹¹

Standart Kağıt Girişi Çekmecesi

250 Sayfa

Elle Besleme Ünitesi

1 Sayfa

Otomatik Belge Besleyici (ADF)

50 Sayfa

Kağıt Çıkışı

120 Sayfa A4

Zarf Yazdırma

Elle besleme ünitesinden

Kağıt Boyutları Standart Çekmece

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Uzun Kenar), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Elle Besleme Ünitesi

Genişlik 76,2 - 215,9 mm arası,
Uzunluk 127 - 355,6 mm arası,
Zarf; COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Genişlik:105 - 216 mm arası
Uzunluk 147 - 356 mm arası

Tarayıcı

A4/LTR'ye kadar

Otomatik Çift Taraflı

A4

Kağıt Türleri ve Ağırlıkları Standart Çekmece

Düz Kağıt, İnce Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt, Kalın Kağıt,
60~163 gr/m²

Elle Besleme Ünitesi

Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın
Kağıt, Daha Kalın Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt, Bond,
Label, Zarf 60~230 gr/m²

ADF

Düz Kağıt, Geridönüşüm Kağıt
60~105 gr/m²

Otomatik Çift Taraflı

Düz Kağıt, İnce Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt,
60~105 gr/m²

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Bir Android cihazından
yazdırma, tarama, kopya
önizleme ve cihaz durumunu
kontrol etme

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

iPad/iPhone'dan yazdırma,
tarama, kopya önizleme ve
cihaz durumunu kontrol etme

Apple AirPrint¹⁷

AirPrint etkin herhangi bir
uygulamadan en yaygın
dosya türlerini bastırın ve
tarayın

Brother Print Service Plugin¹⁷

Özel bir uygulaması olmayan
bir Android cihazdan bastırın

Mopria™¹⁷

Mopria™ destekli Android
cihazlardan en yaygın dosya
türlerini bastırın

Fotokopi

Kopyalama Hızı (A4)

34 cpm Mono baskı hızı

Çözünürlük

600 x 600dpi'a kadar

FCOT

(İlk Kopya Çıkış Süresi)

10 saniyeye kadar Mono baskı süresi

Fotokopi İşlevleri

Çoklu Kopyalama/Yığın/Sıralama

Her sayfayı 99 adete kadar kopyasını sıralar veya yığın yapar.

Büyütme/Küçültme Oranı

Belgelerin boyutunu %25 ila %400 arasında %1'lik artışlarla küçültebilir veya büyütebilir

Çoklu Kopyalama

Kullanıcıya 2 veya 4 sayfayı tek bir A4 sayfasına sıkıştırma olanağı sağlar

Tarayıcı

Tarayıcı Tipi

CIS (Temas Görüntü Sensörü)

ADF'den Tarama Çözünürlüğü

600 x 600dpi

Renk Derinliği

30 bit Renk İşleme (Giriş)
24 bit Renk İşleme (Çıkış)

Renkli ve Mono Tarama

Evet

Tarama Camından Tarama Çözünürlüğü

1200 x 1200dpi

Tarama Hızı (A4)³

Tek Taraflı: 22.5ipm Mono
7.5ipm Renkli

Ara Değerli Tarama Çözünürlüğü

Brother Scanner Utility ile
19.200 x 19.200 dpi'ya kadar geliştirilebilir

Tarayıcı İşlevleri

Desteklenen Dosya Biçimleri

PDF dahil (PDF/A, Güvenli PDF, İmzalı PDF, Aranabilir¹⁷)
JPEG, TIFF

Ağ Tarama¹⁶

E-posta Sunucusuna,
SharePoint (Sadece Windows'ta iPrint&Scan ile),
FTP, FTPS

Tarayıcı Özellikleri

ADF'den Otomatik Eğriliği Düzelt (Masaüstü için iPrint&Scan)

Standart İşlevler¹⁷

USB, E-posta ve OCR'ye görüntü ve dosya tarama

Tarayıcı Sürücüler

Windows

TWAIN ve WIA
Windows 10
(32 ve 64 bit sürümleri)

Linux

SANE (32 ve 64 bit sürümleri)

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son sürücülerini ve yazılımları indirmek için support.brother.com adresini ziyaret edin.

Faks

Faks Modem

33.600bps (Super G3)

Gri Tonlama

Faks için 256 gri tonu (8 bit) mevcuttur

Yayın Yapma

Aynı faksı 260 kişiye kadar gönderme

Hafızalı Gönderim

400 sayfaya kadar (ITU-T Test çizelgesi, Standart çözünürlük, JBIG)

Faks İşlevleri

Sunucuya Fakslama

Bir belgeyi tarayın ve ağ üzerinden ayrı bir faks sunucusuna gönderir

Otomatik Tekrar Fakslama

Alıcı faks meşgulse otomatik olarak tekrar fakslama

Zincir Arama

Kullanıcıya uzun arama sekanslarını, farklı hızlı arama konumlarında saklamasına izin verir

Faks İletme

Belleğe alınan bir faksı önceden programlanmış başka bir faks numarasına gönderir

Uzaktan Alma

Kullanıcıların makinelerine uzaktan erişmesine ve saklanan faks mesajlarını almasına izin verir

İstasyon Kimliği

Gönderilen her faksın başlığı olarak bir kimlik ve faks numarası yazdırılır

Otomatik Küçültme

A4'ten (297mm) daha uzun tek sayfalı bir doküman alırken, faks makinesi iletiyi tek bir A4 sayfasına sığacak şekilde otomatik olarak küçültür

Filo Yönetim Araçları

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN yönetim yazılımı

Sürücü Dağıtım Sihirbazı^{16,17}

Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Durum Monitörü¹⁶

Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Yazılım

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Bir Windows veya macOS masaüstünden yazdırın veya tarayın, makine durumunu uzaktan kontrol edin

PaperPort SE 14^{16,17}

KOFAX'tan Belge yönetimi ve paylaşımı programı

Kolay Kurulum

Brother cihazınızın kurulumu için sürücülere ve yazılımlara support.brother.com adresinden kolay erişim Windows/Mac

Bağlantı Özellikleri

Kablolu Ağ Bağlantısı

Hızlı Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Altyapı Modu)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz
Infrastructure Mode : IEEE
802.11a/n
Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n

Wi-Fi Direct®

Kablosuz bir erişim noktasından geçmeden kablosuz olarak yazdırma (hem otomatik hem de manuel yöntemler desteklenir)

Kablosuz Kurulum Desteği²²

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Kablosuz Uygulamalar

Dikey Eşleştirme

Mobil

Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria ile mobil cihazınızdan yazdırın veya tarayın

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0

Güvenlik Özellikleri

Kablolu Ağ Güvenliği

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)
*İnternet FAKS indirildiğinde.

Kablosuz Ağ Güvenliği

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) sadece.

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/NetBIOS ad çözümlemesi, DNS Çözücü, mDNS, LLNMR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/Port9100, POP3, SMTP İstemcisi, IPP/PPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), SNTP İstemcisi, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS çözücü, mDNS, LLNMR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, POP3, SMTP İstemcisi, FTP İstemcisi ve Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), SNTP İstemcisi, IMAP4

IP Filtresi

Hangi ağ kullanıcılarının ağ üzerinden cihaza erişebileceğini veya erişemeyeceğini sınırlayın (yalnızca IPv4)

E-posta Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Sarf ve Tüketim Malzemeleri

Kutu İçi Toneri⁷
1 x 2.600 sayfa (BK)

Drum Ünitesi
DRB029 yaklaşık 12.000 sayfa

Toner Box⁷
TNB029 - 2.600 sayfa

Adres Defteri

Hızlı Aramalar¹⁷
E-posta adresleri ve faks numaraları için 200 konum

Grup Araması¹⁷
Yayın için en fazla 20 gruptan oluşan bir kombinasyon kaydedilebilir

Ölçü ve Ağırlıklar

Paket Ölçüleri (GxDxY)
580 x 517 x 434 mm - 15,2kg

Ürün Ölçüleri (GxDxY)
410 x 399 x 319 mm - 10,70kg

Görev Döngüsü

Aylık Tavsiye Edilen Yazdırma Hacmi
Aylık 2.500 sayfa

Çalışma Koşulları

Güç Gereksinimi
220-240V
AC 50/60Hz

Çalışma Ortamı
Nem %20 - 80
10°C - 32,5°C
50°F - 90,5°F

Depolama Ortamı
Nem %35 - 85
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Çevre

Yaklaşık Güç Tüketim^{13,23}
Fotokopi: 490W
Sessiz modda fotokopi: 280W
Yazdırma: 470W
Sessiz modda yazdırma: 270W
Hazırda beklerken: 43W
Uykuda beklerken: 4,1W
Derin uykuda beklerken: 0,6W
Kapalıyken: 0,08W

TEC Değeri
0.39 kWh/hafta

Ses Gücü¹²
Yazdırma: 6,63B(A)
Hazırda beklerken: Sessiz
Sessiz modda: 6,12B(A)
Derin uykuda: Sessiz

Ses Seviyesi¹²
PC Yazdırma (Mono)
Yaklaşık 49,0dB(A)
Hazırda beklerken: 30,0db(A)
Sessiz modda: 44,0db(A)

Toner Tasarrufu
Sarf malzemelerinizden daha fazla sayfa elde etmek için toner tüketimini azaltır

- 3 ISO/IEC 17991'ye göre belirtilmiş tarama hızı değeri
7 ISO/IEC 19752'ye göre belirtilmiş yaklaşık verim değeri
11 80g/m2 kağıtla hesaplanmıştır
12 ISO 7779'a uygun olarak ses basıncı ve ses güç düzeyi
13 IEC 62301 Sürüm 2.0'ye göre ölçülen kapanmış durumda güç tüketimi
15 Yalnızca Windows ve macOS
16 Yalnızca Windows
17 İsteğe bağlı indirme
18 İnternet bağlantısı gereklidir
23 Güç tüketimi ENERGY STAR Ver 3.1 test yönteminin ağ yapılandırması kullanılarak ölçülmüştür



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

brother
at your side