



Verimli Mono Lazer Yazıcınız

Daha fazla toner, daha fazla baskı, daha fazla tasarruf

HL-B2181DW



YAZICI

2.4GHz

KABLOSUZ AĞ

5GHz

KABLOSUZ AĞ

www.brother.com.tr

Verimli Mono Lazer Yazıcınız

2.600 sayfaya kadar baskı yapabilen toner kartuşu ile bu mono lazer yazıcı, yüksek hacimli baskılar için mükemmel bir seçimdir. HL-B2181DW, düşük toplam sahip olma maliyeti sunar ve kaliteden ödün vermez.

Kolayca bağlanan Brother HL-B2181DW ile evde veya ofiste daha verimli çalışabilirsiniz. Bu mono lazer yazıcı, hızlı ve kusursuz baskı, otomatik çift taraflı baskı ve yüksek kağıt tepsisi kapasitesi gibi verimliliği artıran özelliklerle zaman kazandırır.

HL-B2181DW



Temel Özellikler:

- Dakikada 34 sayfaya kadar baskı
- Dakikada 16 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- Tek satır LCD kontrol paneli
- Hızlı ethernet, 2.4GHz ve 5GHz WiFi, USB
- 128 MB Dahili hafıza
- 250 sayfa kapasiteli kağıt çekmeces¹¹
- 2.600 sayfa kutu içi toner kapasitesi

Verimli çalışın

HL-B2181DW, yüksek yazdırma hızlarıyla verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Çift taraflı yazdırma özelliği size zaman kazandırır ve diğer işlerle ilgilenmenizi sağlar.

Zahmetsiz

Basit kurulumu, hızlı Ethernet, USB veya 2.4GHz ve 5GHz WiFi bağlantısıyla gününüzü kolaylaştırın ve yazdırma işlerinizi zahmetsiz hale getirin. HL-B2181DW, gezinmesi kolay kontrol paneli sayesinde kullanımı pratik bir yazıcıdır.

Mükemmel iş ortağınız

Yüksek kaliteli baskı teknolojisi, çıktılarınızın her seferinde kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar. Özenle tasarlanmış HL-B2181DW, daha fazla yazdırmanıza olanak tanıyan yüksek kapasiteli kağıt çekmeces ve çıkış tepsisine sahiptir. Kompakt ve sessiz formu ise daha küçük çalışma alanlarında kesintisiz çalışmanızı sağlar.

Daha uzun süre yazdırın

HL-B2181DW, yüksek kaliteli ekonomik 2.600 sayfalık ⁷ toner kartuşuyla baskı maliyetlerinizi düşürür, daha yüksek baskı hacmi ihtiyaçlarınızı destekler ve sayfa başına maliyetinizi ve değiştirme sıklığınızı azaltır.

Tasarım gereği güvenli

Gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin sürekli gelişen mevzuatla uyumlu olmak için cihazlarımız, verilerinizi güvenli bir şekilde korumak amacıyla en son endüstri standardı güvenlik özelliklerini sunar. Güvenlik uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin 'tasarım gereği güvenli' olmasını sağlamak için sürekli olarak yeni geliştirmeler araştırır.

HL-B2181DW, cihaz, ağ ve belge düzeyinde üç katmanlı güvenlik sunarak verilerinizin her adımda korunmasını garanti eder ve size ekstra bir gönül rahatlığı sağlar.

Heryerden yazdırın

Brother Mobile Connect ile Brother yazıcınızı parmak uçlarınızla kontrol edebilirsiniz. Hareket halindeyken belgeleri yazdırın ve orijinal Brother sarf malzemelerini doğrudan kapınıza sipariş edin. Ayrıca, sık kullandığınız özellikleri kişiselleştirebilir ve mobil cihazınızdan yazdırmanın devrim niteliğindeki yollarını keşfedebilirsiniz. Başlamak için uygulamayı mobil cihazınıza indirin.



Genel Özellikler

Teknoloji

Elektrofotografik Lazer

Hafıza

128MB

Kontrol Paneli

Tuşlu, Tek Satır LCD

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0

Kablolu Ağ Bağlantısı

Hızlı Ethernet

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz ve 5GHz Destekler

Kutu İçeriği

Yazıcı, Kutu İçi Tonerleri, Drum,
Güç Kaynağı Kablosu, Hızlı
Kurulum Kılavuzu

Yazdırma

Yazdırma Hızı (A4)

34 ppm Mono baskı hızı
16 ppm Mono Çift Taraflı
Baskı

FPOT

(İlk Baskı Çıkış Süresi)

8,5 saniyeye kadar

Sessiz Mod

Yazdırma gürültüsünü azaltır

Çözünürlük

1.200 x 1.200dpi'a kadar

Baskı Dilleri

PCL6

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)

73 Ölçeklendirilebilir yazı tipi,
12 Bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)

16 Barkod yazı tipi
*Code39, çapraz 5'te 2, FIM
(US-PostNet), Post Net (USPostNet)
EAN-8, EAN-13, UPCA,
UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı

Sayfaları tek bir sayfaya
sığdırın

Poster Yazdırma

Tek bir sayfayı 2x2, 3x3, 4x4
ya da 5x5 sayfalık bir poster
şeklinde genişletin

Filigran Baskı

Dokümanlarınızı önceden
tanımlanmış metin ya da
kullanıcı tanımlı iletilerinizi
kullanarak filigranla yazdırın

Manuel Çift Taraflı Baskı

Manuel çift taraflı baskı(Çift
taraflı otomatik baskıyı
desteklenmeyen ortam
dosyaları için önerilir)

Yazdırma Bitti Bildirimi

Bilgisayarınıza göndermek
için bir yazdırma bitti
bildirimi ayarlanabilir.
(sadece ağ üzerinden)

Yazıcı Sürücüsü

Windows

Windows 10
Windows 11
(32 & 64 bit sürümleri)
ve sonraki sürümler

MacOs

Mac üzerinden yazdırma
işlemi için AirPrint kullanılması
gerekmektedir. Mac sürücülerini
desteklenmemektedir.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

ChromeOs

Yerel ChromeOS
yazdırmayı destekler

PCL Sürücüsü

Universal Yazıcı Sürücüsü
(Windows)
(PCL5e)

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son sürücülerini ve yazılımları indirmek için
support.brother.com adresini ziyaret edin.

Kağıt Kullanımı¹¹

Standart Kağıt Girişi Çekmecesi

250 Sayfa

Elle Besleme Ünitesi

1 Sayfa

Kağıt Çıkışı

150 Sayfa A4

Zarf Yazdırma

Elle besleme ünitesinden

Kağıt Boyutları Standart Çekmece

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Uzun Kenar), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Elle Besleme Ünitesi

Genişlik 76,2 - 215,9 mm arası,
Uzunluk 127 - 355,6 mm arası,
Zarf; COM-10, DL, C5,
Monarch

Otomatik Çift Taraflı

A4

Kağıt Türleri ve Ağırlıkları Standart Çekmece

Düz Kağıt, İnce Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt, Kalın Kağıt,
60~163 gr/m²

Elle Besleme Ünitesi

Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın
Kağıt, Daha Kalın Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt, Bond,
Label, Zarf 60~230 gr/m²

Otomatik Çift Taraflı

Düz Kağıt, İnce Kağıt,
Geridönüşüm Kağıt,
60~105 gr/m²

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Bir Android cihazından
yazdırma, tarama, kopya
önizleme ve cihaz durumunu
kontrol etme

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

iPad/iPhone'dan yazdırma,
tarama, kopya önizleme ve
cihaz durumunu kontrol etme

Apple AirPrint¹⁷

AirPrint etkin herhangi bir
uygulamadan en yaygın
dosya türlerini bastırın ve
tarayın

Brother Print Service Plugin¹⁷

Özel bir uygulaması olmayan
bir Android cihazdan bastırın

Mopria™¹⁷

Mopria™ destekli Android
cihazlardan en yaygın dosya
türlerini bastırın

Filo Yönetim Araçları

BRAdmin^{16,17}
LAN/WAN yönetim yazılımı

Sürücü Dağıtım Sihirbazı^{16,17}
Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Durum Monitörü¹⁶
Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Yazılım

Brother iPrint&Scan Masaüstü^{15,17}
Bir Windows veya macOS masaüstünden yazdırın veya tarayın, makine durumunu uzaktan kontrol edin

Araçlar
Kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzu, SSS, sorun giderme ve Brother müşteri hizmetleri ile iletişim bilgileri.

Kolay Kurulum
Brother cihazınızın kurulumu için sürücülere ve yazılımlara support.brother.com adresinden kolay erişim Windows/Mac

Bağlantı Özellikleri

Kablolu Ağ Bağlantısı
Hızlı Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)

Kablosuz Ağ Bağlantısı
2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
5GHz
Infrastructure Mode
IEEE 802.11a/n
Wi-Fi Direct:
IEEE 802.11 a/n

Wi-Fi Direct®
Kablosuz bir erişim noktasından geçmeden kablosuz olarak yazdırma (hem otomatik hem de manuel yöntemler desteklenir)

Kablosuz Kurulum Desteği²²
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Kablosuz Uygulamalar
Dikey Eşleştirme

Mobil
Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria ile mobil cihazınızdan yazdırın veya tarayın

Yerel Arabirim
Yüksek Hızlı USB 2.0

Güvenlik Özellikleri

Kablolu Ağ Güvenliği

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

Kablosuz Ağ Güvenliği

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) only

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

IP Filtresi

IP üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

E-posta Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Sarf ve Tüketim Malzemeleri

Kutu İçi Toneri⁷

1 x 2.600 sayfa (BK)

Toner Box⁷

TNB029 - 2.600 sayfa

Drum Ünitesi

DRB029 Yaklaşık 12.000 sayfa

Ölçü ve Ağırlıklar

Paket Ölçüleri (GxDxY)
444 x 449 x 366 mm - 9,6kg

Ürün Ölçüleri (GxDxY)
356 x 360 x 183 mm - 6,20kg

Görev Döngüsü

Aylık Tavsiye Edilen Yazdırma Hacmi
Aylık 2.500 sayfa

Çalışma Koşulları

Güç Gereksinimi
220-240V
AC 50/60Hz

Çalışma Ortamı
Nem %20 - 80
10°C - 32,5°C
50°F - 90,5°F

Depolama Ortamı
Nem %35 - 85
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Çevre

Yaklaşık Güç Tüketim^{13,23}
Yazdırma: 470W
Sessiz modda yazdırma: 270W
Hazırda beklerken: 43W
Uykuda beklerken: 3,8W
Derin uykuda beklerken: 0,5W
Kapalıyken: 0,08W

TEC Değeri
0,37 kWh/hafta

Ses Gücü¹²
Yazdırma: 6,06B(A)
Hazırda beklerken: Sessiz
Sessiz modda: 6,06B(A)
Derin uykuda: Sessiz

Ses Seviyesi¹²
PC Yazdırma (Mono)
Yaklaşık 49,0dB(A)
Hazırda beklerken: 30,0db(A)
Sessiz modda: 44,0db(A)

- 3 ISO/IEC 17991'ye göre belirtilmiş tarama hızı değeri
7 ISO/IEC 19752'ye göre belirtilmiş yaklaşık verim değeri
11 80g/m² kağıtla hesaplanmıştır
12 ISO 7779'a uygun olarak ses basıncı ve ses güç düzeyi
13 IEC 62301 Sürüm 2.0'ye göre ölçülen kapanmış durumda güç tüketimi
15 Yalnızca Windows ve macOS
16 Yalnızca Windows
17 İsteğe bağlı indirme
18 İnternet bağlantısı gereklidir
23 Güç tüketimi ENERGY STAR Ver 3.1 test yönteminin ağ yapılandırması kullanılarak ölçülmüştür



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

brother
at your side